

Аккумуляторный светодиодный фонарь

**ESCORT T95 CRI**

- Световой поток 800 люмен
- Трипл нейтральных светодиодов Nichia 219C 93CRI 4000K
- Качественная TIR-оптика «Carclo» и просветленное стекло
- Стабилизация яркости, улучшенная эффективность электроники
- Режимы: 100 - 50%, 25%, 5%, без памяти

LED flashlight

**ESCORT T95 CRI****Product Features**

- Max output 800 lm
- Triple of neutral white Nichia 219C LED 92CRI 4000K
- Quality TIR-optics "Carclo", nonreflecting glass
- Brightness stabilization, electronic improved efficiency
- Modes: 100 - 50%, 25%, 5% without memory

Дальность свечения – 102 метра.  
Время работы – примерно 2.2 часа в максимальном режиме. В среднем около 4.5 часов, в слабом около 25 часов.

Фонарь работает на Li-Ion аккумуляторе формата 18650, разрешенный диапазон питания 3.0 – 4.2 В (в комплект не входит). Рекомендуется использовать качественные защищенные аккумуляторы от проверенных производителей.

CR123A  
RCR123

!

**Product Specifications**

Max beam distance – 102 m.  
Runtime: High mode ~2.2 hours, Mid mode ~4.5 hours, Low mode ~25 hours.

Flashlight is powered by one 18650 Li-ion battery, permitted voltage 3.0 - 4.2 V (not included). It is recommended to use high-quality protected batteries from reliable suppliers.

**Using 2xCR123A batteries or 2xRCR123 batteries is forbidden!**

Для включения фонаря нажмите на кнопку до щелчка. Фонарь стартует в сильном режиме яркости.

Для смены режима на включенном фонаре слегка нажмите кнопку.

Также возможно переключение режимов быстрым включением-выключением фонаря.

Для увеличения времени работы или при сильном нагреве головной части переведите фонарь в средний или слабый режимы яркости.

Яркость фонаря стабилизирована.

Заметное уменьшение яркости в

сильном режиме свидетельствует о приближении аккумулятора к разряду, рекомендуется зарядить его.

Для защиты от перегрева через 30 секунд работы в максимальном режиме фонарь плавно снижает световой поток до 50%.

Индикация разряда: включенный фонарь сигнализирует о разряде аккумулятора двумя быстрыми вспышками светодиода каждые 30 секунд. При первой возможности зарядите или замените аккумулятор.

Для предотвращения случайного нажатия отверните заднюю

крышку фонаря на 1/4 оборота.

- поменяйте или зарядите аккумулятор;
- проверьте, чтобы головная часть и кнопка фонаря были закручены до упора;
- проверьте чистоту резьб фонаря и платы драйвера, аккуратно очистите их от загрязнений;
- проверьте, чтобы прижимные кольца платы драйвера и кнопки были затянуты до упора.

**Operating**

To turn ON the flashlight – press the button until its clicking position. The flashlight turns on in High mode.

To change the mode – press the button lightly (when the flashlight is ON). Changing modes is also possible by quickly OFF-ON switching.

To increase the runtime, or to avoid the overheating of the flashlight's head – turn the flashlight into Mid or Low brightness mode.

The brightness is stabilized.

Visible brightness decrease in High mode shows that the battery will be discharge soon, so it is recommended to charge it.

To avoid the overheating (in the High mode) luminous flux starts to fall down gradually to 50% in 30 seconds after switching ON.

Battery discharge indication: the LED makes 2 fast blinks every 30 seconds when the light is ON. Recharge or replace the battery as soon as possible.

To avoid accidental switching on – untwist the flashlight's tail 1/4 turn.

**In case of malfunction**

- change or charge the battery;
- check if the flashlight's head part and button are twisted until tight;
- check threads and contacts, clean it carefully;
- check if rings on the driver's PCB and on the button are screwed until tight.

**Warranty**

Date of manufacture: 05.2017.  
2 years warranty.

Ocean Allied Global Limited, Office 3A-7, 12F, Kaiser Centre, No. 18 Centre str., Sai Ying Pun, Hong Kong. Made in P.R.C.

Дата изготовления: 05.2017.

Гарантийный срок 2 года. Срок службы 5 лет.

Изготовитель: «Оушен Элмайд Глобал Лимитед», офис 3А-7, 12Ф, Кайзер Сентер, № 18, Сентер стрит, Сай Инг Пан, Гонконг. Произведено на заводе-филиале в КНР. Импортёр в РФ и организация, уполномоченная на прием претензий от потребителей: ООО «Лайт Сорс Технолоджи Рус», 192102, Россия, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 146, корп. 2, лит. А. Импортёр в РБ: ООО «Аргосвет», г. Минск, пер. Северный, д. 13/3, каб. 2. УНП 191296184.